

CHist Anruf Historie(verpasst,empfangen,gewählt)

Mis.C Verpasste Anrufe

CFwd Alle Anrufe weiterleiten (Ein-/Ausschalten)

Hören Sie Ihre Nachrichtren ab oder nehmen Sie eine persönliche Nachricht auf

Aktivieren Sie DND (Nicht Stören)

LDAP Telefonbuch

Anruf Transferieren

Anruf Halten/Zurückholen

Menu

Snom D745 mit peoplefone

Frei programmierbare Funktionstasten P1 - P48
Standardeinstellung: Linie
Schnell-Blinkendes LED = Eingehender Anruf
Leuchtendes LED = Im Anruf
Langsam-Blinkendes LED = Anruf wird gehalten

Andere Einstellungen: BLF (Busy Lamp Field), Kurzwahl, Übergeben An, Stumm, Halten

Anruf übernehmen
Drücken Sie die als BLF programmierte LED Taste des Anrufziels oder geben Sie * 8 + die interne Nummer des klingenden Gerätes, um einen eingehenden Anruf zu übernehmen.

Anruf Transferieren – Makeln
Setzen Sie den Anruf in die Warteschleife und wählen Sie dann die Nummer, an die Sie den Anruf senden möchten. Wenn der Dritte den Anruf annehmen möchte, drücken Sie und ✓

Anruf Transferieren – Direkte Übergabe
Drücken Sie während des Anrufs Transfer und wählen Sie dann die Nummer, an die Sie Übergeben möchten, und drücken Sie ✓.

Richten Sie eine Weiterleitung ein
Rufen Sie das Menü mit der Menutaste auf Wählen Sie "Anruffunktionen" -> "Anrufweiterleitung" -> Wählen Sie, welche Regel Sie ändern möchten -> Legen Sie eine Nummer fest, die weitergeleitet werden soll -> Schalten Sie den Status auf "Aktiviert"

Deaktivieren Sie eine Weiterleitung
Gleiche Schritte wie oben, nur dass der Status auf "Deaktiviert" gesetzt ist. Dies wird nur deaktiviert, um später wieder aktiviert zu werden.

Ändern Sie die verwendete Identität
Verwenden Sie die linke ◁ und rechte ▷ Richtungstaste, um zwischen den verschiedenen Identitäten des Telefons zu wechseln

Starten Sie das Telefon neu
Drücken Sie die Kombination: * * # *

Setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück
Starten Sie das Telefon neu und halten Sie die # Taste gedrückt, während das Telefon gestartet wird. Wählen Sie die Option 1 "Einstellungen zurücksetzen".